

YELLOW HANDS
Tonanforderung Gala
Hannesla Entertainment +49 8821/ 75 27 27 - info@hannesla.de

Inputliste

1	UHF 1 über Git Amp Simulator	siehe wireless
2	UHF 1 direkt	siehe wireless
3	UHF 2 über Git Amp Simulator	siehe wireless
4	UHF 2 direkt	siehe wireless
5	UHF 3	mit Clipmicro für Saxophon sowie 1m Instrumenten Adapter
6	XLR direkt 1	D.I. mit XLR Input (BSS/Klark)
7	XLR direkt 2	D.I. mit XLR Input (BSS/Klark)
8	XLR direkt 3	D.I. mit XLR Input (BSS/Klark)
9	Git Amp	SM 57
10	Mic 1	CK 391 auf großem Tellerstativ mit Galgen (links vorne)
11	Mic 2	CK 391 auf großem Tellerstativ mit Galgen (mitte vorne)
12	Mic 3	CK 391 auf großem Tellerstativ mit Galgen (rechts vorne)
13	Videoton L	D.I. an Videoregie
14	Videoton R	D.I. an Videoregie
15	Ansage Mic	UHF
16	CD L	
17	CD R	
18	Talkback	Mic mit Schalter

PA:

Dem Raum angemessenes, professionelles Pa System mit gleichmäßiger Performance und Coverage im Frequenzbereich zwischen 40 Hz und 16 kHz. z.B. d&b, Nexo, l'acoustics,.... KEINE EIGENBAUTEN

MON:

Der Bühnengröße entsprechend 2 bis 4 Bühnenmonitore (z.B. Nexo PS 10) auf einem Weg.

FOH:

Yamaha DM 2000 / M7CL / PM 5D/ Digidesign D-Show....o.ä.
bei Analogpulten muß (!!!!!) pro Kanal ein regelbarer LoCut bis mind. 400 Hz vorhanden sein (z.B. MH 3 / MH 4, PM 3500..). Außerdem wird dann ein Reverb (z.B. SPX 990), sowie 6 Kompressoren benötigt
1x Summen EQ (2x 31 Band); BSS, LA,.....
1x Monitor EQ 31 Band
1x CD Player

Wireless:

DIE EMPFÄNGERkanäle 1 und 2 via XLR Y-Split jeweils auf Multicorekanal 1 und 2 bzw 3 und 4 splitten. Ein Kanal geht direkt ins Pult der andere durch einen von uns mitgebrachten Effect Engine am FOH.
1x Shure U4D Stereo (2 Kanäle) Reciever auf Mic Pegel
3x Shure U1 Taschensender (Gain auf Minimum, Pad auf 0dB)
4x Instrumentenadapter für Taschensender (Mini XLR→ Klinke) **LÄNGE 1m !!!!!!!!!**
2x Monoklinke Kabel 3m (Reciever → Amp)

Sonstiges:

Adapterset

1x Instrumentenkabel (Klinke->Klinke) 15m
2x Adapter XLR Female -> 2x XLR Male

Für ihre Fragen steht ihnen unser FOH-Mann sehr gerne zur Verfügung
Florian Decker: +49 173 - 2308301
floriandecker@t-online.de